



## Technische Daten Osram LED Röhre 85cm | 6500K 10W - SubstiTUBE HE

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 240757                              |
| EAN                                     | 4058075543287                       |
| Marke                                   | Osram                               |
| Herstellername                          | ST5HE21-0.9M 10W/865 50-80VHFG510X1 |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                                  |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse                  | D                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

### Technische Informationen

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Technologie              | LED                 |
| Ersetzt (Watt)           | 21                  |
| Watt                     | 10                  |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar       |
| Sockel                   | G5                  |
| Drehbar                  | Nein                |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89               |
| Helle Farbe              | Weiß                |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe  |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1500         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150          |
| Produkttyp                   | LED T5 Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Inklusive LED Starter   | Nein              |
| Vorschaltgerät benötigt | Ja                |
| Vorschaltgerät          | Elektronisch (HF) |
| LED Tube Output         | High Efficiency   |
| Gehäuse                 | Glas              |
| Product Serie           | Substitute        |

## Masse

|                  |      |
|------------------|------|
| Länge            | 85cm |
| Länge (mm)       | 850  |
| Durchmesser (mm) | 17   |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

